



LED-Betriebsgerät mit integrierter Einzelleuchtenüberwachung und frei programmierbarer Schaltungsart für Bereitschaftslicht (BL) und Dauerlicht (DL) ohne separate Busleitung. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. LED-Ausgang stufenlos dimmbar im Netzbetrieb. Zum Anschluss an JOKER-Zentralbatterieanlagen.

Technische Details

Schutzart	IP20
Zulässiger Temperaturbereich	-15...+40 °C
Nennspannung AC	230V AC/DC ±10% 50/60 Hz
Nennspannung DC	176 - 264 V
Eingangsklemmen	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Ausgangsstrom	320 mA
Stromart	Konstantstrom
max. Ausgangsleistung	7.6 W