



LED-Betriebsgerät mit integrierter Einzelleuchtenüberwachung und frei programmierbarer Schaltungsart für Bereitschaftslicht (BL) und Dauerlicht (DL) ohne separate Busleitung. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. LED-Ausgang stufenlos dimmbar im Netzbetrieb. Zum Anschluss an JOKER-Zentralbatterieanlagen.

## Technische Details

<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Zulässiger Temperaturbereich</b>	-15...+40 °C
<b>Eingangsklemmen</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
<b>Nennspannung AC</b>	230V AC/DC ±10% 50/60 Hz
<b>Nennspannung DC</b>	176 - 264 V
<b>Ausgangsstrom</b>	650 mA
<b>Stromart</b>	Konstantstrom